

PRIME³

MIKROFON BEZPRZEWODOWY AWM11BT

Przedstawiamy mikrofon AWM11BT z 4 efektami modulacji głosu.



DYSTRYBUTOR:

2N-Everpol Sp. z o.o.
02-801 WARSZAWA, ul. PUŁAWSKA 403A, POLSKA
tel.: +48 22 688 08 00, www.prime3.eu, info@prime3.pl

CECHY SZCZEGÓLNE:

- Czas odtwarzania mikrofonu: do 12 godz
- Regulacja głośności na mikrofonie
- 4 unikalne efekty modulacji głosu

FUNKCJE I SPECYFIKACJA:

- Odległość między nadajnikiem a odbiornikiem: > 30 m
- Typ pasma częstotliwości: 2,4 GHz
- Zakres częstotliwości: 35Hz-15kHz
- Stosunek sygnału do szumu 80 dB
- Częstotliwości: MIC1: 2,4-2,5 GHz; THD: <0,3%,
- Moc nadawania nadajnika: „30 mW
- Wejście odbiornika: 1/4" (6,3 mm) niesymetryczne
- Maksymalny poziom wyjściowy odbiornika: 120 dBuV
- Akumulator odbiornika: litowo-jonowy 3,7 V, 1200 mAh
- Czas ładowania odbiornika: 2-3 godz
- Czas odtwarzania odbiornika: do 5 godz
- Akumulator litowo-jonowy 3,7 V, 1200 mAh
Odległość transmisji bezprzewodowej mikrofonu: 30 m max.
- Źródło zasilania odbiornika: DC 5V/1A.

Kod EAN: 5901750507083

Kod CN: 85182200



WYMIARY I WAGA URZĄDZENIA:

Mikrofon: 5 × 5 × 17,8 cm;
Odbiornik: 11,5 × 3,5 × 2,5 cm
Mikrofon: 0,16 kg;
Odbiornik: 0,06 kg

DANE LOGISTYCZNE:

Opakowanie jednostkowe
Wymiary: 23,7 × 13,8 × 6 cm
Waga: 0,37 kg

Opakowanie zbiorcze
Wymiary: 48,9 × 42,9 × 32 cm
Waga: 12,1 kg
Ilość sztuk: 30

